

**MS-55, Głośnik z mikrofonem, 8Ω**

Głośnik z mikrofonem, 8Ω

- Przetwornik dynamiczny
- Do przetwarzania dźwięku w dwóch kierunkach
- Wersja pełnopasmowa

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8 Ω
Pasma przenoszenia	f3-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	200 Hz
Moc muzyczna	5 W
Czułość	85 dB/W/m
Głębokość montażowa	30 mm
Wymiary	74x55x30mm
Szerokość	74 mm
Wysokość	55 mm
Głębokość	30 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	220 g
Ilość	1