

MXT-52MP3, Mikser z wbudowanym odtwarzaczem MP3



Mikser z wbudowanym odtwarzaczem MP3 do montażu wpustowego.

- 2 symetryczne wejścia mikrofon/linia (XLR), każde z regulacją wzmacnienia oraz włączanym zasilaniem phantom
- 2 wejście liniowe (RCA L/R)
- 1 wejście Aux (gniazdo 3.5mm)
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC i pilotem sterującym
- 2-punktowy korektor barwy oraz regulator głośności dla wyjścia
- Diodowy wskaźnik statusu oraz przesterowania
- Metalowa obudowa z tylną pokrywą ochronną

Parametry techniczne	
Liczba kanałów	6
Liczba wejść	5
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Stosunek S/N	>78 dB
Zasilanie phantom	19 V
Napięcie zasilające	24 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	200 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	90 mm
Waga	1,25 kg